KEMA2004V

产品描述

KEMA2002接收机自带窄波技术、ID编码技术，能很好的解决同场合多套话筒使用相互间干扰问题，最多可用到28支话筒
接收距离可调、发射功率可调，输出电平可调
具有XLR平衡式独立输出和Φ6.3非平衡式混合输出
真分集式(True Diversity)，接收距离无阻隔80米
接收机和发射器可同时显示发射器电池用量
自带一键扫频功能，使用者可以通过一键式找到当地最干净的频点
话筒自带锂电池，3.7V2000MA，充满电后可续航10-15小时，锂电池可取
精致的合金底座，无触碰声硅胶按键设计，线条流畅，大气美观
外置防风罩设计，充分感受到话筒的精致美观时尚，会议环境更胜一筹
发射器锌合金外壳，做工精致大气，带显示屏

技术参数

KEMA2004V主机				KM37V-D	
频道组数	四通道	频率稳定度	±5ppm（-5~ 50°C）	拾音头	电容式
面板显示	LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度，SQ设置，发射机的电池容量和工作频率	信噪比	>75dB(1KHz-A)	振荡模式	-PLL相位锁定频率合成
振荡模式	PLL相位锁定频率合成	综合失真度	＜0 .5%@1KHz	载波频段	UHF:640.125MHz-690.000MHz 805.125MHz-830.000MHz
载波频段	UHF:640.125MHz-690.000MHz 805.125MHz-823.750MHz	综合频率响应	60Hz-18000Hz	频带宽度	600MHz：50（6.25*4*2）MHz 800MHz：25（6.25*4*1）MHz
频带宽度	600MHz：50（6.25*4*2）MHz 800MHz：25（6.25*4*1）MHz	输出插座	XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出	频率间隔	125KHz
频率间隔	125KHz	音量输出调整	输出电平可随意调整	可切换频率数	600MHz：400（50x4x2）个 800MHz：200（50x4x1）个
可切换频率数	600MHz：400（50x4x2）个 800MHz：200（50x4x1）个	静音控制模式	独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制	调频方式	红外对频
操作方式	手动调整	灵敏度调整	通过调节SQ可改变接收机的灵敏度	辐射功率	5dBm(max)
接收方式	真分集式（True Diversity）	无阻接收距离	无障碍阻隔接收距离约80米	射频稳定性	±5PPM（-5~50°C）
灵敏度	-105dBm（12dB S/N）	DC电源供应	2A 12V	最大偏移	±45KHz
最大偏移度	±45KHz	尺寸	426×185×50（宽×深×高）mm	供电方式	3.7V锂电池
				电池寿命	约8小时

产品描述

KFMS-4P 充电箱介绍：
5V4000MA超大变压器，可支持快速充电
快充阶段充电电流为900mA
正常充电状态：LED红色指示灯闪烁
正常充电结束：LED红色指示灯灭和绿色指示灯常亮
没有连接备用电源所有灯都熄灭状态
颜色：黑色

电池模块：
电压：直流3.7V
容量：2000MA
颜色：黑色